



ITALO

Botão quadrado com braille.
Botones cuadrados con braille.

PATENTED

EN 81-70

FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Estrutura: botão quadrado em inox e policarbonato/nylon.
- Aro: em aço inox AISI 304 embutido (possibilidade de acabamento em ouro PVD)
- Parte móvel: policarbonato com superfície externa revestida em aço inox. AISI 304 (possibilidade de acabamento em PVD dourado ou preto); legenda ou decoração em relevo e braille.
- Montagem: o botão é inserido frontalmente através de fixagem automática em um recorte de 32,5.
- Espessura da chapa: de 0,7mm a 3mm.
- Contatos: 1 microswitch ou 2 microswitches.
- Cabeamento: conectores a parafuso ou sistemas pré-cabeados (AMP, JST ou minispox).
- Iluminação: Led 12V ou 24V AC/DC 20mA.
- Pressionamento: 1,2mm.
- Vida útil: 1.500.000 ativações.
- Grau de proteção: IP51.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo: botón cuadrado de acero inoxidable y policarbonato/nylon.
- Aros: embutido en acero inoxidable AISI 304 (con revestimiento de PVD dorado opcional).
- Carátula: policarbonato con acero inoxidable AISI 304 o acabados en revestimiento de PVD dorado/negro; leyenda(s) en relieve y Braille.
- Montaje: el botón se coloca dentro del recorte y se fija mediante un ajuste a presión.
- Espesor de la placa frontal: 0,7 mm a 3 mm.
- Contactos: 1 micro switch 2 micro switch.
- Cableado: Conectores con tornillos o precableados (AMP, JST o minispox).
- Iluminación: Led 12V o 24V CC 20 mA.
- Presión: 1,2 mm.
- Vida media.: 1.500.000 activaciones.
- Grado de protección: IP51.

ILUMINAÇÃO / LUCES



LIGHT
Vermelho /
Rojo

LIGHT
Azul / Azul

LIGHT
Verde / Verde

LIGHT
Branco / Blanco

ITALO BICOLOR

Tipos de iluminações: vermelho/azul, azul/vermelho, vermelho/verde, branco/azul, azul/branco, vermelho/branco, branco/vermelho.
Luces: Rojo/Azul, Azul/rojo, Rojo/verde, Blanco/azul, Azul/Blanco, Rojo/blanco, Blanco/rojo.

ACABAMENTOS / ACABADOS

INOX
Inox fosco / Inoxidable
satinado



PVD
Ouro fosco / Satinado
dorado



PVD
Preto fosco /
Satinado negro



SINAIS / SEÑALES



Sinalização de sobrecarga / Señales de sobrecarga

Outras sinalizações disponíveis / Otras señales disponibles: alarme/alarma, fora de serviço/fuera de servicio, alarme recebido/ alarma recibida, presente/presente, ocupado/ocupado, seta subida e descida. / flecha arriba y abajo.

DIMENSÕES / DIMENSIONES

